

©Использование и техническое обслуживание

- Перед использованием рекомендуется полностью зарядить фонарь. Рекомендуется своевременно производить зарядку фонаря, избегая полной разрядки.
- Рекомендуется извлекать аккумулятор из фонаря, если он не используется длительное время.

⚠ВНИМАНИЕ!

Этот фонарь представляет собой осветительное устройство высокой интенсивности, которое может привести к повреждению глаз пользователя или других лиц. Избегайте попадания света фонаря в глаза. При длительном использовании светодиод фонаря выделяет большое количество тепла, что приводит к повышению температуры корпуса. Соблюдайте правила безопасного использования, чтобы не обжечься. Не погружать в воду.

Запрещена эксплуатация при повреждении корпуса фонаря. Ремонт может осуществляться только в сервисном центре.

Температурный диапазон использования от -10°C до +50°C

Хранить в недоступном для детей месте.

©Гарантийные условия

Дата изготовления: 12.2025

Гарантийный срок 1 год. Срок службы 3 года.

Гарантийные обязательства могут быть аннулированы в случае, если неисправности возникли по одной из следующих причин:

- Нечеловеческое использование фонаря;
- Нарушение правил эксплуатации;
- Не разбирайте уплотнительные детали. Это может привести к повреждению фонаря и аннулированию гарантии.
- Использование некачественных элементов питания. Возможно использование только родных аккумуляторов KERGE, приобретенных в официальном магазине. Использование неродных аккумуляторов может привести к повреждению фонаря и аннулированию гарантии;
- Использование несоответствующих рекомендациям блоков питания;
- Использование провода, не входящего в комплектацию фонаря;
- Дефекты в работе светодиодов, которые возникли не по вине компании KERGE и не могут быть устранены ее сотрудниками.



Руководство пользователя

Налобный фонарь

HL3201



© Характеристики

Лампа	SST40 / SST20 / RED LED
Материал	Алюминий
Тип батареи	Съёмный Li-Ion аккумулятор KB31 (18650) 2000 mAh 3.7V
Входной ток	5V 2A
Время до полного заряда	1ч 45м
Кабель	USB Type - C
Стандарт влагозащиты	IP44
Размеры	100 x 33.6 x 22.5 мм
Вес	169 г

Режим	Точечный свет			Рассеянный свет		
	Низкий	Средний	Высокий	Низкий	Средний	Высокий
Мощность	60 люменов	200 люменов	1500 люменов	30 люменов	150 люменов	500 люменов
Время работы	20 ч	5 ч	2 ч	22 ч	4.5 ч	2.5 ч

Режим	Точечный свет + Рассеянный свет		Рассеянный красный		
	Турбо		Низкий	Высокий	Вспышка
Мощность	1700 люменов		10 люменов	50 люменов	10 люменов
Время работы	1.5 ч		28 ч	5 ч	28 ч



© Инструкция по эксплуатации



ВКЛ/ВЫКЛ:

Нажмите и удерживайте кнопку для ВКЛ / ВЫКЛ и выбора мощности.



Переключатель режимов



Блокировка фонаря



Режим красного света:

Одно нажатие Низкий → Высокий → Вспышка



Режим точечного освещения:

Одно нажатие Низкий → Средний → Высокий



Режим рассеянного белого света:

Одно нажатие Низкий → Средний → Высокий



Режим точечного света + Рассеянного света



Фонарь оснащён функцией памяти. Вы можете задать для каждого режима нужный свет. Чтобы изменить режим по умолчанию, выберете нужный режим и удерживайте .

© Зарядка

Порт USB Type - C

Порт зарядки фонаря находится под резиновым уплотнителем. Используйте провода и блоки питания, соответствующие заявленным характеристикам.

Индикация заряда батареи

В выключенном состоянии нажмите , снизу загорится индикатор питания, и вы сможете быстро проверить уровень заряда.

- Горит зеленый: 85%-100%
- Мигает зеленый: 50%-85%
- Горит красный: 25%-50%
- Мигает красный: 1%-25%

