

©Использование и техническое обслуживание

- Перед использованием рекомендуется полностью зарядить фонарь. Рекомендуется своевременно производить зарядку фонаря, избегая полной разрядки.
- Рекомендуется извлекать аккумулятор из фонаря, если он не используется длительное время.

⚠ВНИМАНИЕ!

Этот фонарь представляет собой осветительное устройство высокой интенсивности, которое может привести к повреждению глаз пользователя или других лиц. Избегайте попадания света фонаря в глаза. При длительном использовании светодиод фонаря выделяет большое количество тепла, что приводит к повышению температуры корпуса. Соблюдайте правила безопасного использования, чтобы не обжечься. Не погружать в воду.

Запрещена эксплуатация при повреждении корпуса фонаря. Ремонт может осуществляться только в сервисном центре.

Температурный диапазон использования от -10°C до +50°C

Хранить в недоступном для детей месте.

©Гарантийные условия

Дата изготовления: 12.2025

Гарантийный срок 1 год. Срок службы 3 года.

Гарантийные обязательства могут быть аннулированы в случае, если неисправности возникли по одной из следующих причин:

- Нечеловеческое использование фонаря;
- Нарушение правил эксплуатации;
- Не разбирайте уплотнительные детали. Это может привести к повреждению фонаря и аннулированию гарантии.
- Использование некачественных элементов питания. Возможно использование только родных аккумуляторов KERGE, приобретенных в официальном магазине. Использование неродных аккумуляторов может привести к повреждению фонаря и аннулированию гарантии;
- Использование несоответствующих рекомендациям блоков питания;
- Использование провода, не входящего в комплектацию фонаря;
- Дефекты в работе светодиодов, которые возникли не по вине компании KERGE и не могут быть устранены ее сотрудниками.



Руководство пользователя

Ручной фонарь

PL4201



© Характеристики

Лампа	SST20F / 365NM
Материал	Алюминий
Тип батареи	Съёмный Li-Ion аккумулятор KB21 (14500) 800 mAh 3.7V
Входной ток	5V 0.5A
Время до полного заряда	2,5 ч
Кабель	USB Type - C
Стандарт влагозащиты	IP44
Размеры	108 x 28 x 18 мм
Вес	113 г

Режим	Низкий	Средний	Высокий	365UV
Мощность	40 люменов	150 люменов	800 люменов	/
Время работы	15 ч	4 ч	2.5 ч	/

© Инструкция по эксплуатации

🔄 Переключатель режимов

OFF Выключение фонаря

☼ **Режим белого света:**
Удерживайте ⏻ для вкл / выкл.
Одно нажатие ⏻
Низкий → Средний → Высокий

☀ **Режим УФ-излучения:**
Нажмите и удерживайте ⏻ для вкл/выкл.

🔒 **Для блокировки / разблокировки фонаря**
Двойное нажатие ⏻



© Зарядка

Порт USB Type - C

Порт зарядки фонаря находится под резиновым уплотнителем. Используйте провода и блоки питания, соответствующие заявленным характеристикам.



Индикация заряда батареи



Горит зеленый:
85%-100%
Мигает зеленый:
50%-85%



Горит красный:
25%-50%
Мигает красный:
1%-25%

В выключенном состоянии нажмите ⏻, внутри кнопки загорится индикатор питания, и вы сможете быстро проверить уровень заряда.

© Крепления:

Магнит



Двойная клипса

