

© Использование и техническое обслуживание

- Перед использованием рекомендуется полностью зарядить фонарь. Рекомендуется своевременно производить зарядку фонаря, избегая полной разрядки.
- Рекомендуется извлекать аккумулятор из фонаря, если он не используется длительное время.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Этот фонарь представляет собой осветительное устройство высокой интенсивности, которое может привести к повреждению глаз пользователя или других лиц. Избегайте попадания света фонаря в глаза. При длительном использовании светодиод фонаря выделяет большое количество тепла, что приводит к повышению температуры корпуса. Соблюдайте правила безопасного использования, чтобы не обжечься. Не погружать в воду.

Запрещена эксплуатация при повреждении корпуса фонаря. Ремонт может осуществляться только в сервисном центре.

Температурный диапазон использования от -10°C до +50°C

Хранить в недоступном для детей месте.

© Гарантийные условия

Дата изготовления: 12.2025

Гарантийный срок 1 год. Срок службы 3 года.

Гарантийные обязательства могут быть аннулированы в случае, если неисправности возникли по одной из следующих причин:

- Нецелевое использование фонаря;
- Нарушение правил эксплуатации;
- Не разбирайте уплотнительные детали. Это может привести к повреждению фонаря и аннулированию гарантии.
- Использование некачественных элементов питания. Возможно использование только родных аккумуляторов KERGE, приобретенных в официальном магазине. Использование неродных аккумуляторов может привести к повреждению фонаря и аннулированию гарантии;
- Использование несоответствующих рекомендациям блоков питания;
- Использование провода, не входящего в комплектацию фонаря;
- Дефекты в работе светодиодов, которые возникли не по вине компании KERGE и не могут быть устранены ее сотрудниками.



Руководство пользователя

Ручной / Налобный фонарь

UL5201



© Характеристики

Лампа	SST20 / RED LED
Материал	Алюминий
Тип батареи	Съёмный Li-Ion аккумулятор KB31 (18650) 2000 mAh 3.7V
Входной ток	5V 0.8A
Время до полного заряда	3,5 ч
Кабель	USB Type - C
Стандарт влагозащиты	IP68
Размеры	112.2 x 26 x 25 мм
Вес	151 г

Режим	Низкий	Средний	Высокий	Максимальный	Турбо	Красный	Красный Вспышка
Мощность	30 люменов	100 люменов	200 люменов	450 люменов	800 люменов	15 люменов	15 люменов
Время работы	21 ч	6 ч	3 ч	1.5 ч	1 ч	14 ч	14 ч

© Инструкция по эксплуатации

⏻ Удерживайте кнопку, чтобы вкл / выкл фонарь.

- Одно нажатие ⏻
Низкий→ Средний→ Высокий→
Максимальный→ Турбо.
- Двойное нажатие ⏻
Красный→ Красная вспышка.



© Зарядка

Порт USB Type - C

Порт зарядки фонаря находится под поворотным элементом. Используйте провода и блоки питания, соответствующие заявленным характеристикам.



Индикация заряда батареи



В выключенном состоянии нажмите ⏻. Внутри кнопки загорится индикатор питания, и вы сможете быстро проверить его уровень заряда.



Горит зеленый:
85%-100%

Мигает зеленый:
50%-85%



Горит красный:
25%-50%

Мигает красный:
1%-25%