



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ZF8313

Компактный эргономичный фонарь со встроенным Li-Ion аккумулятором

Модель	ZF8313
Источник света	SMD + COB + LED
Мощность светодиодов	500lm 1500lm 2000lm 400lm 1200lm
Индекс цветопередачи	70 (COB) 70 (SMD)
Цветовая температура	5500 - 7500K
Батарея	3.7V 2000mAh
Индикатор зарядки	Красный - Зелёный
Режимы	 Низкий (SMD) – Высокий (SMD) – OFF  Низкий (COB) – Высокий (COB) – OFF Двойное нажатие: Высокий (LED) – Средний (LED) – Низкий (LED) – OFF
Время работы	- от 1.5ч до 4ч (SMD) - от 1.5ч до 5ч (COB) - от 7ч до 15ч (LED)
Время зарядки	3.5ч
Порт зарядки	USB-C
Водонепроницаемость	IPX6
Рабочая температура	-10°C - +50°C
Размер	116 x 45.5 x 22.5мм
Вес	168 г

Базовые операции

Для включения фонаря нажмите на кнопку включения:  или .
Повторные нажатия в течение 2 секунд будут переключать режимы.

Двойное нажатие  включит турбо режим SMD на 30 секунд, после чего перейдёт в обычный режим работы.

Двойное нажатие  включит LED подсветку.
Повторные нажатия в течение 2 секунд будут переключать режимы.

Для диммирования яркости на включенном фонаре удерживайте кнопку, при достижении максимального или минимального уровня яркости фонарь мигнет.

Зарядка фонаря

Фонарь можно заряжать от блока питания с разъемом USB (5B, max 2A). Кабель для зарядки входит в комплект. В процессе заряда горит красный индикатор кнопки включения. При полном заряде загорится зеленый.

Использование и техническое обслуживание

Перед использованием рекомендуется полностью зарядить фонарь. Рекомендуется своевременно производить зарядку фонаря, избегая полной разрядки.

ВНИМАНИЕ!

- Этот фонарь представляет собой осветительное устройство высокой интенсивности, которое может привести к повреждению глаз пользователя или других лиц. Избегайте попадания света фонаря в глаза.
- При длительном использовании светодиод фонаря выделяет большое количество тепла, что приводит к повышению температуры корпуса.
- Соблюдайте правила безопасного использования, чтобы не обжечься.
- Не погружать в воду.
- Запрещена эксплуатация при повреждении корпуса фонаря. Ремонт может осуществляться только в сервисном центре.
- Температурный диапазон использования от - 10°C до + 50°C
- Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийные условия

Дата изготовления:

Гарантийный срок 1 год. Срок службы 3 года.

Гарантийные обязательства могут быть аннулированы в случае, если неисправности возникли по одной из следующих причин:

- Нецелевое использование фонаря;
- Нарушение правил эксплуатации;
- Не разбирайте уплотнительные детали. Это может привести к повреждению фонаря и аннулированию гарантии.
- Использование некачественных элементов питания. Возможно использование только родных аккумуляторов KERGE, приобретенных в официальном магазине. Использование неродных аккумуляторов может привести к повреждению фонаря и аннулированию гарантии;
- Использование несоответствующих рекомендациям блоков питания;
- Использование провода, не входящего в комплектацию фонаря;
- Дефекты в работе светодиодов, которые возникли не по вине компании KERGE и не могут быть устранены ее сотрудниками.

